



Radio Touch berker K.1/K.5 antraciet mat, gelakt

28847006

Funcities

- countdown-functie
- wekker-functie
- sleeptimer-functie
- luidsprekerregeling

Compatibiliteit

voor luidspreker per kanaal 4 8 ?

Bedienen en signaleren

- bediening via touch-display
- tijd- en datumindicatie
- verlicht grafisch touch-display

Connectiviteit

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie 50/60 Hz

Frequentie

Frequentiebereik (radio-ontvangst) 87,5 108 MHz

Meting

- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 7021 - zwartgrijs |
| Serie-kleur | antraciet |
| Kleur | antraciet |
| Oppervlaktebehandeling | gelakt |
| Bestandsdeel | mix van materialen |
| Oppervlak | mat |

Afmetingen

| | |
|----------------------------|------------|
| Inbouwdiepte | 33 mm |
| Afmetingen display (b x h) | 35 x 28 mm |

Montage

- losse montage en combinatiemontage ;

Aansluiting

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Aderdoorsnede | max. 2,5 mm ² |
| Aderdoorsnede (luidspreker) | max. 1,5 mm ² |

- met 2 luidspreker-aansluitingen
- met schroefklemmen

Instellingen

- handmatig en automatisch zender zoeken

Samenstelling

- inschakelen met laatste zender
- 8 voorkeurszenders op te slaan

Identificatie

| | |
|------------------|----------------------|
| Toepassing | Communicatietechniek |
| Hoofddesignreeks | BERKER K.1 |

Instructies

- Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.