



Berker Radio Touch, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

28849909

#### Funcies

- countdown-functie
- wekker-functie
- sleeptimer-functie
- luidsprekerregeling

#### Compatibiliteit

voor luidspreker per kanaal 4 8 ?

#### Bedienen en signaleren

- bediening via touch-display
- tijd- en datumindicatie
- verlicht grafisch touch-display

#### Connectiviteit

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie 50/60 Hz

#### Frequentie

Frequentiebereik (radio-ontvangst) 87,5 108 MHz

#### Meting

- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	33 mm
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm

#### Montage

- losse montage en combinatiemontage ;

#### Aansluiting

Aderdoorsnede	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (luidspreker)	max. 1,5 mm <sup>2</sup>

- met 2 luidspreker-aansluitingen  
- met schroefklemmen

#### Instellingen

- handmatig en automatisch zender zoeken

#### Samenstelling

- inschakelen met laatste zender  
- 8 voorkeurszenders op te slaan

#### Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

#### Instructies

- Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.