



Wisselschak.

3036

Design

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Type bedieningspaneel | 2-polige schakelaar |
|-----------------------|---------------------|

Uitvoering

- uit/wissel

Bedienen en signaleren

- nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |

Stroom

| | |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

Materiaal

| | |
|--------------|------------------|
| Bestandsdeel | kunststof/metaal |
| Oppervlak | mat |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Diepte | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Breedte | 71 mm |

Montage

- met spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60669-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0632-1 |
| Soort verbinding | Steekaansluiting |
| - met steekklemmen | |

Samenstelling

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Schakelhoek | 3,5 ° |
| - voor verlichting en controleschakeling | |

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
|------------------------|------|

Identificatie

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Toepassing | Klimaatregeling, Lichtbesturing |
| Hoofddesignreeks | LICHTBESTURING |
| Type schakelement | nee |

Instructies

- Als voorbeeld is hier een controle-wisselschakelaar weergegeven.
Bij controle uitschakelaar 2- en 3-polig zijn andere wipschakelaars en
glimlampelementen nodig.