

UITLOPEND



Radio Touch berker K.1/K.5 polarwit, glz.

28847009

Funcies

- countdown-functie
- wekker-functie
- sleeptimer-functie
- luidsprekerregeling

Compatibiliteit

voor luidspreker per kanaal 4 8 ?

Bedienen en signaleren

- bediening via touch-display
- tijd- en datumindicatie
- verlicht grafisch touch-display

Connectiviteit

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie 50/60 Hz

Frequentie

Frequentiebereik (radio-ontvangst) 87,5 108 MHz

Meting

- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Bestandsdeel	mix van materialen
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte	33 mm
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm

Montage

- losse montage en combinatiemontage ;

Aansluiting

Aderdoorsnede	max. 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (luidspreker)	max. 1,5 mm ²

- met 2 luidspreker-aansluitingen
- met schroefklemmen

Instellingen

- handmatig en automatisch zender zoeken

Samenstelling

- inschakelen met laatste zender
- 8 voorkeurszenders op te slaan

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BERKER K.1

Instructies

- Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.