

UITLOPEND



## Radio Touch berker K.1/K.5 aluminium mat, gelakt

28847003

### Funcities

- countdown-functie
- wekker-functie
- sleeptimer-functie
- luidsprekerregeling

### Compatibiliteit

voor luidspreker per kanaal 4 8 ?

### Bedienen en signaleren

- bediening via touch-display
- tijd- en datumindicatie
- verlicht grafisch touch-display

### Connectiviteit

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie 50/60 Hz

### Frequentie

Frequentiebereik (radio-ontvangst) 87,5 108 MHz

### Meting

- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

### Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	mix van materialen

Technische eigenschappen

---

Oppervlak	mat
-----------	-----

---

**Afmetingen**

---

Inbouwdiepte	33 mm
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm

---

**Montage**

---

- losse montage en combinatiemontage ;

---

**Aansluiting**

---

Aderdoorsnede	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (luidspreker)	max. 1,5 mm <sup>2</sup>

---

- met 2 luidspreker-aansluitingen  
- met schroefklemmen

---

**Instellingen**

---

- handmatig en automatisch zender zoeken

---

**Samenstelling**

---

- inschakelen met laatste zender  
- 8 voorkeurszenders op te slaan

---

**Identificatie**

---

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BERKER K.5

---

**Instructies**

---

- Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

---