



Radio Touch met luidspreker berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt

28801404

Funcies

- luidsprekerregeling
- countdown-functie
- sleeptimer-functie
- wekker-functie

Compatibiliteit

voor luidspreker per kanaal 4 8 ?

Bedienen en signaleren

- bediening via touch-display
- tijd- en datumindicatie
- verlicht grafisch touch-display

Connectiviteit

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Frequentie

Frequentiebereik (radio-ontvangst) 87,5 108 MHz

Meting

- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	mix van materialen
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	33 mm
Hoogte	70,8 mm
Breedte	141,6 mm
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm

Montage

- losse montage en combinatiemontage ;

Aansluiting

Aderdoorsnede	max. 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (luidspreker)	max. 1,5 mm ²

- met 2 luidspreker-aansluitingen
- met schroefklemmen

Instellingen

- handmatig en automatisch zender zoeken

Levering

- incl. 1 luidspreker

Samenstelling

- 8 voorkeurszenders op te slaan
- inschakelen met laatste zender

Toepassing

- met luidspreker

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.7