



Hager Tehalit
 Larenweg 36
 5234 KA 's-Hertogenbosch
 Postbus 708
 5201 AS 's-Hertogenbosch
 Telefoon (073) 642 85 84
 Telefax (073) 642 79 46
 www.hager.nl

Ons kenmerk: Elcom
 (de)installatie-aanwijzingen

U kunt Elcom installeren volgens de handleiding die is bijgevoegd bij de CD.
 Mogelijke Software-updates kunt u downloaden via **www.hager.nl**, onder Downloads > Software > Verdelers.

Mochten er problemen optreden met het installeren van een update en moet Elcom gedeïnstalleerd worden, verricht dan de onderstaande handelingen. Bij het opnieuw installeren van de software dient u uw gebruikersnaam en serienummer bij de hand te hebben.

1. Stel uw projecten veilig door deze te kopiëren naar een andere map (vanuit de Verkenner).
2. Kopiëer ook het bestand **c:\hager\elcom\data\admin.udb** naar een andere map (o.a. de kortingen staan in dit bestand)
3. Deïnstalleer Hager Tehalit 4.0:
 - a. Kies in het Start-menu **Configuratiescherm**
 - b. Dubbelklik op **Software**
 - c. Kies in de lijst **Hager Tehalit 4.0**
 - d. Klik op **Verwijderen** en volg de stappen op het scherm
4. Verwijder vanuit de Verkenner de map **c:\Hager** (hele map)
5. Verwijder alle vermeldingen van Elcom uit de registry:
 - a. Kies in het Start-menu **Uitvoeren**
 - b. Voer in het venster Openen **regedit** in
 - c. Klik op **Deze Computer**
 - d. Kies in het menu **Bewerken** de optie **Zoeken**
 - e. Voer in het zoekveld **elcom** in
 - f. Klik op **Volgende zoeken**
 - g. Druk op de **Delete**-toets van uw toetsenbord
 - h. Druk op **F3**-toets om verder te zoeken
 - i. Druk bij elke vermelding van Elcom op de Delete-toets
 - j. Herhaal dit tot Elcom geheel is verwijderd

Vervolgens kan Elcom geheel opnieuw geïnstalleerd worden. Tijdens het installeren wordt uw gebruikersnaam en serienummer gevraagd in te vullen. Na installatie kopieert u het bestand **admin.udb** naar de map c:\hager\elcom\data, zodat uw kortingen goed worden ingesteld.

Veel succes met en plezier van de software Elcom!
 Met vriendelijke groeten,

Hager Tehalit
 Het Elcom-team